

內政部營建署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號
聯絡人：廖志明
聯絡電話：02-87712691
電子郵件：halbert@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國111年8月30日
發文字號：營署建管字第1110067494號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (1111185510_1110067494_111D2030976-01.pdf)

主旨：函轉內政部消防署檢送「提升儲能系統消防安全管理指引」1份，自即日生效，請查照。

說明：依據本部111年8月17日台內消字第1110825294號函辦理。

正本：臺北市政府都市發展局、新北市政府工務局、桃園市政府都市發展局、臺中市政府都市發展局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、基隆市政府都市發展處、新竹市政府都市發展處、嘉義市政府工務處、新竹縣政府工務處、苗栗縣政府工商發展處、彰化縣政府建設處、南投縣政府建設處、雲林縣政府建設處、嘉義縣政府經濟發展處、屏東縣政府城鄉發展處、宜蘭縣政府建設處、花蓮縣政府建設處、臺東縣政府建設處、澎湖縣政府建設處、金門縣政府建設處、連江縣政府工務處、中華民國全國建築師公會、本署內外各單位(不含署長室、副署長室、主任秘書室、總工程司室、副處長室及副主任室)、本署所屬機關

副本：

| | | |
|--------|------------------------|--------|
| 電 交 | 2022/08/30 09:54:42 | 文 章 |
|--------|------------------------|--------|

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|------|-----|----|-----|
| 理事長 | 會務常務理事 | 財務常務理事 | 主任委員 | 秘書長 | 秘書 | 承辦人 |
| | | | | | | |

| | | | |
|---------|------|-----|-----|
| 全國建築師公會 | | | |
| 收 | 111年 | 8月 | 30日 |
| 文 | 第 | 113 | 號 |

內政部營建署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：廖志明

聯絡電話：02-87712691

電子郵件：halberty@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國111年8月30日

發文字號：營署建管字第1110067494號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如主旨 (1111185510_1110067494_111D2030976-01.pdf)

主旨：函轉內政部消防署檢送「提升儲能系統消防安全管理指引」1份，自即日生效，請查照。

說明：依據本部111年8月17日台內消字第1110825294號函辦理。

正本：臺北市府都市發展局、新北市政府工務局、桃園市政府都市發展局、臺中市政府都市發展局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、基隆市政府都市發展處、新竹市政府都市發展處、嘉義市政府工務處、新竹縣政府工務處、苗栗縣政府工商發展處、彰化縣政府建設處、南投縣政府建設處、雲林縣政府建設處、嘉義縣政府經濟發展處、屏東縣政府城鄉發展處、宜蘭縣政府建設處、花蓮縣政府建設處、臺東縣政府建設處、澎湖縣政府建設處、金門縣政府建設處、連江縣政府工務處、中華民國全國建築師公會、本署內外各單位(不含署長室、副署長室、主任秘書室、總工程司室、副處長室及副主任室)、本署所屬機關

副本：



內政部 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號
8樓(消防署)
聯絡人：梁建文
聯絡電話：02-81959227
傳真：02-89114268
電子信箱：awen@nfa.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國111年8月17日

發文字號：台內消字第1110825294號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如主旨(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載，有效下載期限1個月。網址<https://edocdl.doc.nfa.gov.tw>) 識別碼：9RVMPUZX。

主旨：檢送「提升儲能系統消防安全管理指引」1份，自即日起生效，請查照轉知。

說明：鑑於儲能系統隨再生能源發展及電力儲存需求而快速成長，為提升儲能系統消防安全管理，以降低災害損失，保障人員安全，爰訂定旨揭指引，俾供儲能系統火災風險評估、消防安全設備設置及緊急應變計畫製定時參採依循。

正本：經濟部能源局、經濟部標準檢驗局、各直轄市、縣(市)政府消防局、台灣電力股份有限公司、財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所、台灣區電機電子工業同業公會、台灣電池協會、中華民國電機技師公會、中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消防設備士公會全國聯合會、中華民國消防設備師(士)協會、中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會、台灣消防器材工業同業公會、本部營建署、消防署所屬機關

副本：本部法規委員會、消防署(秘書室【法制科】、災害搶救組、火災預防組)(均含附件)





提升儲能系統消防安全管理指引

一、為因應儲能系統之發展，提升儲能系統消防安全管理，以降低災害損失，保障人員安全，特訂定本指引。

二、本指引適用對象為裝置容量達 20kWh 以上之併網型儲能系統（以下簡稱儲能系統）。

本指引用詞，依用戶用電設備裝置規則、建築技術規則及各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱設置標準）用詞定義之規定。

三、設置儲能系統應評估及分析下列資料，並據以製作火災風險評估報告：

（一）儲能系統安裝位置、設施布局及其周圍建築物、停車場、公共道路、公共危險物品或可燃性高壓氣體製造或儲存場所之設置情形。

（二）儲能系統數量、類型及驗證安全標準。

（三）儲能系統專用貨櫃或其他構造形式空間等防護設施之防火時效。

（四）儲能系統相關設備管理監控作業流程。

（五）消防人員與車輛作業空間及水源容量。

前項火災風險評估報告，包括下列內容：

（一）場所危害界定：評估可能之起火源、構造材料、可燃物質、使用情形，並說明其火載量，包括在正常充電、放電與操作過程中釋放之有毒及劇毒氣體，未超過儲能系統空間之燃燒下限濃度等。

（二）潛在火災樣態設計：評估起火點、火災規模等火災設計之運用，與分析存在或不存在之依據、假設及限制，包括儲能系統單一模組或電池櫃之熱失控條件等。

（三）評估火災情境：分析各種可能發生之火災過程，說明其依據、假設及限制，包括自動撒水設備、火警自動警報設備等設備失效條件等。

（四）規劃防火概念設計：評估消防安全設備設計概念及其他強化防火方法，建立多重防火策略。

四、儲能系統應設置自動撒水設備，其設置指引如下：

（一）設置密閉濕式或預動式。

- (二)撒水頭為快速反應型（第一種感度）。
- (三)撒水密度每平方公尺每分鐘十二點二公升以上。
- (四)水源容量在最遠之二十四個撒水頭連續放射三十分鐘之水量以上。但撒水頭數未達二十四個者，依實際撒水頭數計算水量。
- (五)前款撒水頭數量在使用預動式流水檢知裝置時，增加百分之五十。
- (六)撒水頭配置水平間隔距離在一點八公尺以上。
- (七)設置獨立分區之流水檢知裝置或具同等性能之指示控制閥。
- (八)連接緊急電源，其容量能使自動撒水設備有效動作三十分鐘以上。
- (九)於消防車容易接近處設置絕緣性能送水口。
- (十)設置適當排水設施。

五、儲能系統應設置火警自動警報設備，其設置指引如下：

- (一)探測器設置偵煙式局限型一種或二種。一種設定警示濃度範圍為百分之二點五以上百分之五以下，設定火災濃度為百分之十五以下；二種設定警示濃度範圍為百分之五以上百分之十以下，設定火災濃度為百分之二十二點五以下。
- (二)外氣流通無法有效探測火災之處所，將電池管理系統或儲能管理系統等警報信號移報至火警受信總機。
- (三)緊急電源使用蓄電池設備，其容量能使火警自動警報設備有效動作三十分鐘以上。

六、儲能系統應設置防止爆燃機械通風裝置，其設置指引如下：

- (一)設置二套以上。
- (二)設置氣體探測器連動啟動。
- (三)排風口於上方及下方各設一處以上，每分鐘總排風量大於專用貨櫃或其他構造形式空間容積。排氣口外側周圍不宜設置熱源等設施。
- (四)設置防止電氣短路及接地設施。
- (五)設置防爆照明設備及防爆開關。
- (六)於出入口設置洩壓孔。

儲能系統外氣流通無氣體蓄積之虞，且電池管理系統或儲能管理系統等具安全防護措施者，不受前項規定之限制。

七、儲能系統與鄰近場所應保持安全距離，其設置指引如下：

(一)設置儲能系統處所之外牆或相當於該外牆之設施外側，與下列場所之距離在三十公尺以上：

1. 公共危險物品製造或儲存場所。
2. 可燃性高壓氣體製造或儲存場所。
3. 設置標準第十二條第一款第六目場所。
4. 建築物。
5. 停車場。
6. 公共道路。

(二)設置儲能系統處所之外牆或相當於該外牆之設施防火時效達二小時以上，設有自動撒水設備，且面向建築物等公共設施側無開口者，與前款第四目至第六目之距離在三公尺以上。

儲能系統之電池櫃裝置容量以每 50kWh 為單元，間隔在一公尺以上。但電池櫃防止延燒性能經依國家標準或國際組織標準測試合格者，不在此限。

儲能系統高度在四點五公尺以下，以因應緊急應變行動之執行。

八、儲能系統應設置火災緊急應變安全防護設施，其設置指引如下：

(一)應變人員免經過電氣室等危險區域即可抵達儲能系統設施。

(二)設置下列標誌設施：

1. 儲能系統之入口處設置警告標誌，內容如下：

- (1)儲能系統標籤及三角形閃電符號。
- (2)通電之電池系統、通電電路、電池類型等特別注意事項。
- (3)緊急聯絡資訊。
- (4)安裝滅火設備名稱。
- (5)符合中華民國國家標準 CNS 15030 化學品分類標示。

2. 裝有儲能正壓設備之建築物設置下列標誌：

- (1)正壓設備空間內之所有出入口處標示「警告-正壓力室-要關閉」字樣。

(2)室內最小正壓或保護氣體最小流量顯示於易查看處。

3. 電器斷開裝置有明顯標誌。

4. 電池櫃外部設置下列警告標誌：

(1)系統製造商及型號。

(2)電池系統之電壓及電流。

(3)相關電氣及化學危險性。

九、儲能系統設置之消防安全設備及防止爆燃機械通風裝置，其設置符合國際組織標準，且經國外驗證規範驗證合格者，從其規定。

十、消防安全設備設計人員完成儲能系統消防安全設備設計，應檢核完備下列設計書圖及文件：

(一)火災風險評估報告。

(二)消防安全設備設計圖說。

(三)消防安全設備原廠英（中）文型錄、性能說明、規格構件細目（詳細圖說）及設計安裝手冊（英、中文）。

(四)消防安全設備施工安全規範及維護手冊。

(五)消防安全設備設計引用國內、外法令、標準、規範等文獻及圖說資料。

(六)消防安全設備設計引用測試標準、測試結果分析表等文件及圖說資料。

十一、內政部得指定機構辦理儲能安全講習，以對儲能系統消防安全設備設計人員實施必要之講習訓練。

十二、儲能系統管理權人依第四點至第六點及第九點設置之消防安全設備及防止爆燃機械通風裝置，應維護其功能正常。

十三、儲能系統之管理權人應製定及執行緊急應變計畫，計畫內容指引如下：

(一)電池不正常放熱等緊急狀況之安全關閉、斷電或隔離設備及系統操作之作業程序。

(二)前款緊急狀況事件處理完成後之安全啟動作業程序。

(三)平時檢查與測試相關警報、聯鎖及控制之程序。

(四)反應儲能系統提供通知之應遵循處理程序，包括關閉設備、通

知服務與維修人員及其他應行通知之人員等各種可能潛在之情況。

- (五)發生火災、爆炸、釋放液體或蒸氣、損壞關鍵運作設備或其他潛在危險情況時，應遵循之緊急處理程序。
- (六)場所人員使用之安全資料表及其應注意事項。
- (七)火災或緊急狀況造成儲能系統損壞之處理程序，包括具有從設施中安全移除損壞儲能系統資格人員之聯絡資訊。
- (八)其他緊急應變事項。

